

この資料は以下のページからも DL できます.

<http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kmatsu/index.php?plugin=attach&refer=Basic-Experiments-in-Science-and-Engineering&openfile=lecture3.pdf>



12 電池の仕組み

A. データシート記入/実験上の注意点事項:

1. 実験全体について

- ① 実験を始める前にじやんけんでチームリーダーを決め, レポートを班ごとに順番に提出する. 前回チームリーダーだった人はじやんけん免除, もし雑用が好きだったら積極的に志願してもよい.
- ② Yahoo 掲示板等は使わない
- ③ 班内で話し合って進めること
- ④ 部屋から出るときは教員に許可を求める

2. 実験1:

- ① チームリーダーは責任を持って取り仕切る事.
- ② チームリーダーが仕切って役割分担を最初に決める.
- ③ 手分けして測定してよい.
 - A) 20種の組み合わせ 1セットごとに手分けすること.
 - B) 手分けで合計5セット測定する
 - C) 必ずデータシートの縦にデータを埋めるように測定する事,横に測定すると実験が途中までしか進まなかつた場合, 全ての組み合わせが揃わない.
- ④ テスターの設定
 - A) 接続
黒リード(−) ⇒ COM
赤リード(+) ⇒ VmA (10ADCは使わない)
 - B) 電流検出のため直流 200mV-2V で適時測定
- ⑤ 測定
 - A) テスターの+−極へどちらの金属板を付けたか記録しておく.
 - B) 測定時目盛りは揺れるときは HOLD スイッチを使う
 - C) 一回の測定ごとに金属板を拭いておく
 - D) 溶液は机にこぼした場合即座にふき取る.

- ⑥ 後始末.
- A) 使用後金属板は水洗いすること
 - B) 机は必ず最後に掃除すること

3. 実験1の考察

- ① 考察は感想ではない. 実験結果に基づいて結果を論じる事.
- ② 書き方
 - 1. まず, 測定した電位差の順を述べる
例.
電位差の順は Cu > Al > Sn > Pt > Ag である。
 - 2. 次に, 電位差とイオン化傾向との関係を述べる
例.
電位差 V はイオン化傾向 G の間には
 $V = 1 + 2G - G^3$ のような関係がある
 - 3. 最後に上記関係と電位差の大小からイオン化傾向の大きい順位並べよ
例.
電位差とイオン化傾向の関係から G の大きい順は
Sn > Cu > Pt > Al > Ag
である.
- ③ 考察のヒントは教科書 p. 84 4原理(1)を読むこと
- ④ 最低3行

4. 実験 2

① 充電

A) 接続:

黒リード(−): 電池の正極

赤リード(+): 電池の負極、(小さい端子L)

B) 各荷重の平均値との距離が均等になる直線を引く。

② 放電(LED の点灯)

A) LED の電極

足の短い方: カソード(陰極: 電子が入る電極)

足の長い方: アノード(陽極: 電流が入る電極)、

B) 接続:

黒リード(−) ⇒ カソード

赤リード(+) ⇒ アノード。

5. 実験 2 の考察。

① 考察は感想ではない. 実験結果に基づいて結果を論じる事。

② 充電時間 T_C と放電時間 T_D の関係を述べよ。

例.

充電時間 T_C と放電時間 T_D は $T_C = \frac{1}{T_D}$ のように反比例する。

③ そのような関係が起きた物理的原因を考察せよ

例.

充電時間が長いほど電極から電子が少くなり、結果として充電された電荷が少なくなった。そのため、充電するほど放電時間は短くなった。

④ 考察のヒントは教科書 p. 85 **4 原理(2)**を読むこと

⑤ 3行以上

B. 文章を書くコツ

1. 前の文の言葉を次の文で使用し、文の間をつなげる。

(ア) つながっている例

- A) 生活を支えるエネルギー源として電気がある。電気は電池を用いて供給することができる。この際、電池の中には電気エネルギーを化学変化のもたらすエネルギーから生み出すものがある。化学のもたらすエネルギーを利用する例としてキャパシタ(コンデンサ)がある。キャパシタは…
- B) 電気は我々の生活を支えるエネルギー源である。電気は電気機器を動かすために利用できる。その際、電気は電池を用いて供給することができる。…

(イ) つながっていない例(この場合、二文目にある”電池”が一文目の何(生活、エネルギー源、電気)と関係するかが分からない..)

- A) 生活を支えるエネルギー源として電気がある。電池は化学エネルギーを利用する。

2. 一文は簡潔に短くする。例えば一文に動詞は一つまでとする。

(ア) 長い文章の例(一文にたくさんの動詞がある)

- A) 生活を支えるエネルギー源としての電気は電池を用いて供給でき、このとき電気エネルギーを化学変化のもたらすエネルギーから生み出せるものがあり、キャパシタ(コンデンサ)はその例で、このキャパシタは…

3. 文の中でロングパスはしない

(ア) ロングパスの例

- A) 生活を支えるエネルギー源として電気がある。電気は電池を用いて供給することができる。この際、電池の中には電気エネルギーを化学変化のもたらすエネルギーから生み出すものがある。他のエネルギー源としては…

4. “てにをは”をチェックする。

(ア) おかしい例

- A) 生活は支えるエネルギー源も電気にある。電気へ電池が用いて供給することはできる。この際、電池も中が電気エネルギーが化学変化…

5. 代名詞の使用の際、それが何の代替か分かるときのみ使用する。文内での言葉の繰り返しに制限するほうがよい

(ア) 代名詞(これ)が何(生活、エネルギー源、電気)を示すか分からない例

- A) 生活を支えるエネルギー源として電気がある。これは化学エネルギーを用いて供給することができる。